

# Styletto X

## Fiche technique

Made for

iPhone | iPad | iPod

5X



### Ecouteur S

- 56 dB / 119 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 45 dB / 108 dB SPL (coupleur 2cc)

### Ecouteur M

- 70 dB / 129 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 60 dB / 119 dB SPL (coupleur 2cc)

### Ecouteur P

- 80 dB / 134 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 70 dB / 124 dB SPL (coupleur 2cc)

# Styletto X | Caractéristiques et accessoires

	5X
<b>DSP (Gestion débruiteurs &amp; directivité)</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>OVP (Résonance de la propre voix) <sup>1)</sup></b>	■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Qualité sonore</b>	■ ■ ■ ■ ■
Traitement du signal (canaux) / Gain&MPO (curseurs)	32 / 16
Programme d'écoute	6
Dynamique étendue	✓
Bande passante étendue	—
EchoShield	—
HD Music (présélections)	3
eWindScreen	Binaural <sup>2)</sup>
Émergence directionnelle de la parole	✓
SoundSmoothing	✓
Anti-Larsen	✓
<b>Intelligibilité</b>	■ ■ ■ ■ ■
Directivité	Binaural
Spatial SpeechFocus <sup>1) 3)</sup>	✓
CROSPhone <sup>1)</sup>	✓
Compression fréquentielle	✓
<b>Interactivité patient</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■
Signia App (iOS et Android)	✓
Spatial Configurator	✓
Volume adaptatif du streaming <sup>4)</sup>	✓
<b>Streaming direct</b>	✓
Made for iPhone	✓
<b>Acouphènes</b>	✓
TIL	✓
Bruit de thérapie	✓
<b>Adaptation</b>	✓
Smart Optimizer et Data Logging	✓
Acclimatation automatique	✓
InSituGram	✓
AutoFit	✓
<b>TeleCare</b>	✓
Services à distance	✓
Signia App	✓

<sup>1)</sup> Adaptation binaurale requise

<sup>2)</sup> Disponible uniquement en dehors du programme Universel pour

<sup>3)</sup> les 5X

<sup>3)</sup> Pour les 5X, directivité droite/gauche disponible dans le programme Promenade ou avec Spatial Configurator uniquement

<sup>4)</sup> Streaming audio uniquement

■ ■ ■ ■ ■ ■ degré de performance ✓ disponible — non disponible

## Styletto X | Caractéristiques et accessoires

	5X
<b>Fonctionnalités spécifiques</b>	
Notation IP	IP68
Contact de charge	✓
Taille de pile	–
Marche/arrêt par tiroir pile	–
Coque nanoprotégée	–
e2e wireless 3.0	✓
Contrôles utilisateur synchronisés via e2e	✓
Programmation sans fil	✓
<b>Configuration des appareils</b>	
Cache bouton	–
Potentiomètre	–
Bouton poussoir	–
Rocker switch	–
Kit de changement de couleur	–
Kit de changement de couleur avec bobine T	–
Tiroir pile sécurisé	–
Coude enfant	–
<b>Accessoires de programmation</b>	
ConnexxAir / ConnexxLink	– / –
NoahLink wireless	✓
Pile de programmation	–
<b>Accessoires</b>	
miniPocket	o
StreamLine TV	o
StreamLine Mic	o
Chargeur Styletto X	Obligatoire
CROS Pure 312 X	–
CROS Pure Charge&Go X	–
CROS Silk X	–

✓ disponible   o option   – non disponible